

## **WOLKENTURM - Grafenegg**

Technische Grundausstattung im Sommer

### **LICHT:**

Weißlicht flächig von oben über die ganze Bühne (30 Stk. ADB Fresnel 1KW), Frontlicht mit 8 Stk. 2KW Strand Profile, alle Lampen sind einzeln dimmbar. Lichtsteuerpult MA on PC mit Fader Wing.

### **Ton:**

Full Range LineArray L/R je acht d&b audiotechnik Y8 + 10 d&b audiotechnik Y12 als Center. Frontfills mit 6 Stück Nearfills E8. Keine SUB Bässe. Anlage nützt das D&B array processing und ist optimiert für klassische Musik, aber optional (Zusatzkosten!) erweiterbar für Pop/Rock-Musik. Amps D20 von D&B. Mikrosatz für Abnahme eines klassischen Orchesters mit Sennheiser Colette und TiMax Laufzeitkorrektur. Monitoring von oben aus dem Bühnendach über 4 Stück d&b audiotechnik E6.

KEIN Monitoring auf der Bühne!

Zentraler, wettersicherer FOH vorhanden. Mischpult am FOH: Digico SD8 und Mikrofonmatrix mit TiMax-Prozessor. Signalleitungen nach Backstage/Bühne: 8x XLR analog, 4 Coax BNC, 4 x Lichtwelle, 4 x CAT6, 4x DMX.

ACHTUNG: Die PA inkl. SD8 und Timax sind auf den Spielort eingemessen und werden keinesfalls in der Konfiguration verändert. Ein anderes Pult kann natürlich immer verwendet werden und muss in diesem Falle durch den SD8 „durchgeschliffen“ werden.

## **MIKRO SETS in Grafenegg (Verfügbarkeit bitte je Termin gesondert prüfen)**

**4-er Funkanlage** (mobiles Rack mit Antennensplitter aber ohne Haifischantennen)

*Sennheiser Funkanlage ew300 G3* bestehend aus:

4 x Empfänger (im 6HE Rack eingebaut), 4 x Handsender (Kondensator), 4 x Taschensender SK2000 Serie, 4 x Headset HSP2 beige,

**2-er Funkanlage** (mobiles Rack mit Antennensplitter und Haifischantennen)

*Sennheiser Funkanlage ew365 G3*

bestehend aus: 2 x Empfänger, 2 x Kondensatorhandsender,

**1-er Funkanlagen** (mobile Einzeleinheiten)

2 Stück *Sennheiser ew100* bestehend aus

Je einem Empfänger und einem Kondensatorhandsender

3 Stk. Shure Schwanenhalsmikro MX418, Nierencharakteristik, mit rundem Tischsockel

16 Stk. Sennheiser MKH 8040 (Niere)

5 Stk. Sennheiser MKH 8020 (Kugel)

12 Sennheiser Colettesystem passend für obige Mikros

2 Stk. Neumann KM 184